

```

#define _LEGACY_HEADERS

#include <htc.h>
#include "mssp1_i2c.h"
#define TRUE 0x0;
#define FALSE 0x1;

/*****
 *    MSSP使用マスターモード専用I2C関数
 *    教育・ホビー用. 営利目的・商用への利用は禁止
 *    詳しいタイミングはNXPの資料やPICドキュメント
 *    参照のこと
 *    09/25/2011
 *    10/05/2014 rewrite for MSSP2
 *****/
*/

/*
 *    msspはSDAとSCL信号をスタート状態にします
 *    衝突有るとMSSPIはリセットされる
 */
void i2c_start(void){
    SSP1CON2bits.SEN = 1;           // SSP1CON2:0 initiate I2C START condition
    while (SSP1CON2bits.SEN == 1); // wait until START bit finishes
}

/*
 *    msspはSDAとSCL信号をRESTART状態にします
 *    衝突有るとBCL1IFが立つ
 */
void i2c_restart( void ) {
    SSP1CON2bits.RSEN = 1;         // SSP1CON2:1 Repeated Start
    while (SSP1CON2bits.RSEN==1);
}

/*
 *    関数の説明
 *    DATAをSSP1BUFに書きスレーブに転送かける
 *    転送中はR_nWが1になっている
 */
void i2c_write( unsigned char DataByte ){
    SSP1BUF = DataByte;
    while (SSP1STATbits.R_nW == 1);
}

/*
 *    関数の説明
 *    受信可にしてDATAを待つ。
 *    RSEN0になったら、SSP2BUFのデータを読み持って返る
 */
unsigned char i2c_read( void ) {
    SSP1CON2bits.RCEN = 1;         // SSP1CON2:3 Receive enable
    while (SSP1CON2bits.RCEN == 1);
    return SSP1BUF;
}

```

```

/* 関数の説明
 * msspはSDAとSCL信号をstop状態にします
 * PENが0になったら、かえる。衝突あるとBCL1IFが立つ
 */
void i2c_stop( void) {
    SSP1CON2bits.PEN = 1;           // SSP1CON2:2 initiate I2C STOP condition
    while (SSP1CON2bits.PEN);
}

/* 関数の説明
 * ACK(ACKDT:0)かNACK(ACKDR:1)を送る
 * ACKENしたらかえる。
 */
void i2c_sendack(unsigned char status) {
    SSP1CON2bits.ACKDT = status;    // SSP1CON2:5 set to ACK:0,NACK:1
    SSP1CON2bits.ACKEN = 1;        // SSP1CON2:4 initiate I2C ACK condition
    while (SSP1CON2bits.ACKEN);    // wait until ACK sequence is over
}

/* 関数の説明
 * ACK(ACKDT:0)かNACK(ACKDR:1)をチェックする
 * ACK(ACKSTAT:0)かNACK(ACKSTAT:1)でかえる。
 */
unsigned char i2c_readack(void) {
    if (SSP1CON2bits.ACKSTAT == 0) {
        return 0;                   // ACK detected
    } else {
        return 1;                   // ACK not detected
    }
}

/* 関数の説明
 * 指定アドレスにWRITEモードでアドレスを書く
 * ACK有ればTRUEで、無ければFALSEでかえる
 */
unsigned char i2c_writeto(unsigned char address){
    i2c_start();
    i2c_write(address | 0x0);
    if(i2c_readack()) return TRUE;
    return FALSE;
}

/* 関数の説明
 * 指定アドレスにREADモードでアドレスを書く
 * ACK有ればTRUEで、無ければFALSEでかえる
 */
unsigned char i2c_readfrom(unsigned char address){
    i2c_start();
    i2c_write(address | 0x1);
    if(i2c_readack()) return TRUE;
    return FALSE;
}

```